



Οδηγίες διασύνδεσης ταμειακής με Ingenico ICT220

Ημερομηνία: Φεβρουάριος 2024
Έκδοση εγγράφου: 1



1

Αποστολή Πακέτου

Είναι απαραίτητο να γίνει αποστολή πακέτου για να σταλούν όλες οι εκκρεμείς συναλλαγές προς εκκαθάριση, πριν προχρήσετε στο επόμενο βήμα.

Πιέστε το πλήκτρο **F*** στη συνέχεια με το πλήκτρο **↓** επιλέξτε «**MENΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ**» και πατήστε ENTER. Επιλέξτε «**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΚΕΤΟΥ**» και πατήστε ENTER. Επιλέξτε «**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ**» και πατήστε ENTER.

Γίνεται η αποστολή των Συναλλαγών και η εκτύπωση του Πακέτου.

2

Εύρεση και Καταχώρηση Static IP Ingenico ICT220

1. Πιέστε το αριστερό κουμπί με την Παύλα (-) για να μπειτε στο «**MENΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ**»
2. Στη νέα εφαρμογή που είναι συμβατή με το πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ, στο «**MENΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ**» επιλέξτε το νέο υπομενού με τίτλο «**ΦΗΜ**» πατώντας το πράσινο πλήκτρο στο κάτω δεξί μέρος του τερματικού σας.
3. Στο υπομενού «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ**», θα βρείτε την επιλογή «**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ**». Επιλέξτε και πατήστε ξανά το πράσινο πλήκτρο.
4. Ως πρώτη επιλογή στο μενού «**ETHERNET SETUP**» εμφανίζεται η «**Boot Proto**». Επιλέξτε και πατήστε το πράσινο πλήκτρο για επιβεβαίωση.
5. Από την προεπιλογή «**DHCP**», επιλέξτε «**Static Address**» για αλλαγή της δυναμικής IP σε στατική IP.
6. Το τερματικό σας επιστρέφει στο προηγούμενο μενού «**Ethernet setup**». Επιλέγετε την τρίτη επιλογή «**IP Address**».
7. Ανάλογα με τις οδηγίες της επιχείρησης, πληκτρολογείτε την επιθυμητή διεύθυνση IP.

Σημείωση: Ανάλογα με τον πάροχο σας, στις Ρυθμίσεις Δικτύου, πρέπει να γίνει αλλαγή και του πεδίου Gateway address. Εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις ισχύουν τα παρακάτω:

Nova: 192.168.1.254

Vodafone: 192.168.2.1

Cosmote: 192.168.1.1

3 Καταχώρηση Α.Φ.Μ.

1. Από το «ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ» επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
2. Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
3. Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
4. Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
5. Πληκτρολογείτε τον εννιαψήφιο Α.Φ.Μ. του εμπόρου, όπως αυτός αναγράφεται στο σύστημα και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

4 Ενεργοποίηση διασύνδεσης

1. Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.
2. Στο υπομενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΑΔΕ», επιλέξτε «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

Στο υπομενού «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΑΔΕ», επιλέξτε
3. «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.

5 Έλεγχος επικοινωνίας/ ECHO-INIT

1. Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το EFTPOS στην Ταμειακή Μηχανή, πληκτρολογώντας 4000 στο πεδίο Port της Ταμειακής Μηχανής. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, ακολουθεί ο Έλεγχος Επικοινωνίας.
2. Στο μήνυμα επιβεβαίωσης για την σύνδεση στο ESEND και την λήψη κλειδιού επιλέξετε **ΝΑΙ [ο]** με το πράσινο πλήκτρο κάτω δεξιά στο τερματικό σας. Με αυτό το βήμα, η διαδικασία διασύνδεσης θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.